Freecom FX-50 DVD+/-RW

Graveur de DVD Dual Multinormes

Freecom FX-50 DVD+/-RW 4x

- Graveur de DVD externe multinormes, supporte tous medias, gravez vos DVD/CD en toute assurance.
- Derniere génération de graveur de DVD+/-RW, grave les DVD+R, DVD+RW, DVD-RW et DVD-R.
- Créez, gravez et partagez vos propres CD de vidéos, de données, de musiques et de photos.
- Parfait pour le format vidéo, MP3, CD de sauvegardes et photos.
- Suite logicielle complète pour l'édition et l'authoring vidéo incluse.
- S'installe en quelques secondes sur votre ordinateur
- Se connecte et se déconnecte à chaud sans redémarrer votre ordinateur.
- Compatible avec Windows 98SE/2000/ME/XP et Mac OS X
- Technologie de prévention des Buffer Underun et contrôle de gravure actif (AWC)
- Hot-Line gratuite et illimitée.
- Deux ans de garantie constructeur.
- Fourni avec une suite logicielle intuitive et média

Qu'est-ce que l'enregistrement de DVD ?

L'enregistrement de DVD est une évolution de la technologie de gravure des CD-RW et une extension de la technologie DVD vidéo et DVD-ROM qui vous permet de créer des DVD personnalisés. Le format d'enregistrement DVD est conçu tant pour les débutants que pour les utilisateurs avertis dans le but de créer des DVD de données, de photos et de vidéos. Le DVD réinscriptible bénéficie d'un attrait particulier et devient très populaire grâce à la croissance des besoins multimédia de stockage, de partage et d'échange de grandes capacités de données ou de vidéos. Commencez à graver vos CD et DVD de suite, grâce à la suite logicielle incluse et au média. Créez, sauvegardez et partagez vos CD de musiques, de vidéo et de données. Ce produit est parfait pour la sauvegarde de fichiers MP3, de film DVD, de CD vidéo de fichiers d'images et de sauvegardes. Ce périphérique USB-2 & FireWire ultra-rapide et externe se connecte à votre PC via l'interface USB-2 ou FireWire et s'installe en quelques secondes, sans ouvrir votre ordinateur.
Le Futur est simple !

Microsoft Windows · Mac · USB 2.0 · FireWire · RW DVD+ReWritable · DVD R/RW

WWW.FREECOM.COM

FREECOM
THE FUTURE IS SIMPLE!

Freecom FX-50 DVD+/-RW

Spécificité produit	4x DVD-R, 4x DVD+R, 2,4x DVD+RW, 2x DVD-RW, 12x DVD (lecture),16x CD-R (écriture),10x CD-RW (récriture), 40x CD-ROM (lecture)
Système de chargement	Chargement par tiroir électrique /éjection automatique
Modes de lecture	DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-Video, DVD-ROM, Digital-Audio (Red book) et CD extra, CD-ROM (Mode 1-Yellow book), CD-ROM XA & CD-I (Mode 2/Form 1-Green book), CD -ROM XA & CD-I (Mode 2/ Form 2-Green book), CD-Bridge & Photo-CD (single et multi-session), CD-Video
Format de média supportés	DVD+RW, DVD+R, DVD-RW, DVD-R, CD-R, CD-RW, High Speed CD-RW, Mini-CD (8 cm), Mini DVD+RW (8 cm) (ne peut enregistrer les DVD-RAM)
Modes de gravure	DVD RW : Random Access Write, Sequential Write DVD R : Sequential Write CD-R/CD-RW : Disc At Once, Session At once, Track At Once, Multi-Session, Packet Write
Formats d'écritures	DVD RW / DVD R : DVD-ROM, DVD-Video CD : CD-DA, CD-ROM, CD-ROM XA, CD Extra, MP3 CD*, Mixed-ModeCD, VideoCD, Photo CD, CD TEXT, CD Bootable
Interface	USB 2.0 & IEEE1394 (FireWire/i.LINK)
MTBF	50.000 heures (Duty 20%)
Standard de sécurité	Application Standard — UL1950 CSA950 EN60950 HHS Class1 EN60825-1 Class1 Radio Interference — EN55022 EN61000-3-2 EN61000-3-3 ENN50082-1
Spécificités physiques	Hauteur 5,3 cm x Largeur 18,1 cm x Longueur 25.4 cm -Poids 1,6 Kg
Conditions de fonctionnement	Temp. +5 °à +50 °C Gradient 20 °C /heure (max.) Humidité 5 -80 %(Sans Condensation) Gradient 10 %/heure (max.)
Contenu	• FX-50 externe USB-2 & Firewire DVD+/-RW avec AWC • Cable USB & FireWire • Logiciel de gravure pour PC Easy CD Creator de Roxio & Toast pour Mac. • Logiciel de décompression MPEG-2 PowerDVD de Cyberlink (Windows 98/2000/ME/XP) • Logiciel d'édition et d'authoring Vidéo & DVD (Windows 98/2000/ME/XP) • Media (1x DVD+R, 1x CD-R/80 min.) • Adaptateur secteur AC • Manuel en 7 langues (UK, D, NL, F, I, E, P) • Hot-Line gratuite et illimitée • Deux ans de garantie constructeur
Alimentation	Voltage +12V ±8%, 1,5 A, mise en veille automatique ON-OFF
Configuration minimale Requise	Pentium III, Celeron 700 MHz ou supérieur, 128 Mo RAM, 400 Mo d'espace disque dur libre, Windows 98SE/2000/ME/XP, port USB (USB 2.0 ou USB 1.1) ou interface FireWire, lecteur CD-ROM ou connexion à l'Internet (pour mise à jour de drivers, manuel d'installation). Apple Mac G4 avec OS X,v.10.1 ou supérieur et 128 Mo RAM. Pour des performance idéales du FX-50, l'ordinateur et le logiciel doivent supporter l'USB-2 ou le FireWire.

* Les logiciels Inclus ne permettent pas cette fonction.

	Freecom FX-50 U&F	**Freecom FA-1 USB-2 PCI Card**
Art. No. EU	*20266*	*17789*
Code EAN EU	4021801202666	4021801177896

WWW.FREECOM.COM

FREECOM
THE FUTURE IS SIMPLE!

ref. MM/FG/16-10-2003